

RADION 紧急按钮

www.boschsecurity.com.cn



BOSCH

博世 科技成就生活之美



- ▶ 防水防尘
- ▶ 通过用户发送紧急警报进行唯一的识别
- ▶ 单键或双键版本，减少错误激活
- ▶ 电池寿命长达 5 年
- ▶ 监测电池电量不足和自监控区域拆卸的状态

博世的 RADION 无线装置提供确保可靠性能和卓越品质所要求的范围、可扩展性和出色的电池寿命。先进的诊断功能与多设备注册选项使安装和维护变得简单和极具成本效益。RADION 拥有一系列完整的外围设备，能够灵活地满足几乎所有应用需求。

系统概览

RADION panic 是一种单键或双键的无线发射器，用于将紧急报警信号发送给监控系统。每个发射器中编程设定了一个唯一的代码，以便监控系统识别各个发射器。

基本功能

如果一个或者两个按键被按下超过 600 毫秒，RADION panic 将发送紧急代码信息。

防水防尘

外壳的设计可防尘、防水。

监测

RADION 紧急按钮向 RADION 接收器发送监测登记传输信号。当连接到兼容的博世控制主机（该主机可允许用户自行定义紧急按钮的监测）时，如果接收器在监测时间间隔内未收到来自指定遥控器的登记传输信号，控制主机会收到警告。



注解

要检测设备从监控区域拆卸的状态，控制主机必须配置为监测这些设备。

LED 指示灯

LED 指示灯闪烁表示已将信号发送至您的安防系统。

证书与认可

地区	证书
美国	UL 1023 - 家用防盗报警系统装置 SIA CP-01:2010
欧洲	EN50131-1

地区	认证
美国	FCC Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHz [433.42 MHz]
加拿大	IC 1249A-RWSSFT [-A model numbers]

安装/配置

推荐的电池

为了正确使用遥控器，推荐以下种类的电池：Duracell DL2032、Varta CR2032 或 Panasonic CR2032。

附件

数量	组件
1	紧急按钮
1	锂电池 (CR2032) 硬币式电池
1	安装指南

技术规格

属性

尺寸	63.7 毫米 x 35.5 毫米 x 13.0 毫米 (2.51 英寸 x 1.40 英寸 x 0.51 英寸)
电源	
电源/电压	一个 CR2032 锂电池、3 VDC
电池寿命	长达 5 年
环境要求	
温度	0°C 至 +49°C (+32°F 至 +120°F)
相对湿度	最高为 93%，无冷凝
频率	433.42 MHz
使用	供室内使用。
兼容性	
接收器	B810 (仅与 RFPB-SB-A 和 RFPB-TB-A 兼容)

商标

本档中使用的所有硬件和软件产品名称可能为注册商标，因此应慎重对待。

订购信息

RFPB-SB (433.42 MHz)

无线、单键紧急按钮。适合在欧洲、非洲和澳大利亚使用。
订购号 **RFPB-SB**

RFPB-SB-A (433.42 MHz)

无线、单键紧急按钮。适合在北美洲和南美洲地区使用。
订购号 **RFPB-SB-A**

RFPB-SB-CHI (433.42 MHz)

无线、单键紧急按钮。仅适合在中国使用。
订购号 **RFPB-SB-CHI**

RFPB-TB (433.42 MHz)

无线、双键紧急按钮 适合在欧洲、非洲和澳大利亚使用。
订购号 **RFPB-TB**

RFPB-TB-A (433.42 MHz)

无线、双键紧急按钮 适合在北美洲和南美洲地区使用。
订购号 **RFPB-TB-A**

RFPB-TB-CHI (433.42 MHz)

无线、双键紧急按钮 仅适合在中国使用。
订购号 **RFPB-TB-CHI**

广州沙皇电子有限公司 13926095043

广州澳星电子有限公司 13926095043

厂商:

中国总部:
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333号201幢B, 9楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2388
www.boschsecurity.com.cn

© 博世安防系统 2013 | 技术数据若有更改, 恕不另行通知。
4296351755 | zh-CHS, V1, 26. 七月 2013